

Archivo Módulos PCB

Archivo Módulos PCB												
Variantes a medida bajo pedido												
Figura	Tipo	Dimensiones PCB	Entradas Digitales	Salidas Digitales	Entradas analógicas	Conexión PCB ¹	Aislamiento ²	LED's de estado ³	Alimentación entradas (alimentación del sensor) ⁴	Alimentación salidas (alimentación de los actuadores) ⁵	Direccionamiento ASi ⁶	Art. Num.
	PCB 73 mm x 37,5 mm	73 mm x 37,5 mm	no hay entradas digitales	no hay salidas digitales	no hay entradas analógicas	extremos de cable libres, 100 mm	aislado grueso	no	no hay alimentación de entradas	no hay alimentación de salidas	7 Direcciones Simples	BW1485
	PCB 104 mm x 41 mm	104 mm x 41 mm	8	8 x electrónica	no hay entradas analógicas	regleta de pines, angulada	aislado	sí	desde ASi	desde ASi	2 Direcciones Simples	BW1898
	PCB 93 mm x 51 mm	93 mm x 51 mm	16	16 x electrónica	no hay entradas analógicas	regleta de pines, angulada	aislado	sí	desde ASi	desde ASi	4 Direcciones Simples	BW1900
	PCB 73 mm x 37,5 mm	73 mm x 37,5 mm	4	4 x electrónica	no hay entradas analógicas	terminales tipo tornillo	aislado	sí	desde AUX	desde AUX	1 Dirección AB	BWR3219
	PCB 73 mm x 37,5 mm	73 mm x 37,5 mm	4	4 x electrónica	no hay entradas analógicas	regleta de pines, angulada	no	sí	desde ASi	desde ASi	1 Dirección Simple	BW1469

Figura	Tipo	Dimensiones PCB	Entradas Digitales	Salidas Digitales	Entradas analógicas	Conexión PCB ¹	Aislamiento ²	LED's de estado ³	Alimentación en- tradas (alimen- tación del sen- sor) ⁴	Alimentación sa- lidas (alimenta- ción de los ac- tuadores) ⁵	Direcciona- miento ASi ⁶	Art. Num.
	PCB 73 mm x 37,5 mm, Seguridad	73 mm x 37,5 mm	no hay entradas digitales	2 x electrónica	no hay entradas analógicas	regleta de pines, angulada	no	sí	desde ASi	desde AUX	1 Dirección Simple	BWR1801
	PCB 73 mm x 37,5 mm, Seguridad	73 mm x 37,5 mm	no hay entradas digitales	2 x electrónica	no hay entradas analógicas	terminales para soldadura	no	sí	desde ASi	desde AUX	1 Dirección Simple	BWR1934
	PCB 73 mm x 37,5 mm	73 mm x 37,5 mm	4	4 x electrónica	no hay entradas analógicas	terminales tipo tornillo	no	sí	desde AUX	desde AUX	1 Dirección Simple	BW1924
	PCB 29,7 mm x 36,5 mm	29,7 mm x 36,5 mm	2	2 x electrónica	no hay entradas analógicas	terminales tipo tornillo	no	no	desde ASi	desde ASi	1 Dirección AB (S-7.A.7.E)	BWR2782
	PCB 29,7 mm x 36,5 mm	29,7 mm x 36,5 mm	2	2 x electrónica	no hay entradas analógicas	terminales tipo tornillo	aislado	no	desde ASi	desde ASi	1 Dirección AB	BW2310
	PCB 140 mm x 40 mm, ASi-5	140 mm x 40 mm	hasta 32, dependiendo de la configuración	hasta 32 x electrónica, dependiendo de la configuración	no hay entradas analógicas	regleta de pines, recta	no	sí	24VDC externo	desde AUX	1 Dirección ASi-5	BWR4263
	Placa base pasiva	375 mm x 95 mm	no hay entradas digitales	no hay salidas digitales	no hay entradas analógicas	conector hembra D-Sub, 50 polos, 3 filas + conector hembra D-Sub, 37 polos, 2 filas +3 conectores de direccionamiento o ASi	no	no	desde AUX	desde AUX	dependiendo de la configuración	BWR4786
	PCB 29,7 mm x 36,5 mm	29,7 mm x 36,5 mm	2	2	no hay entradas analógicas	-	no	no	-	-	-	BW1444
	-	-	2	2	no hay entradas analógicas	terminales para soldadura	no	sí	desde ASi	desde ASi	1 Dirección AB	BW1490
	PCB, 74,5 mm x 40,5 mm	74,5 mm x 40,5 mm	4	4 x electrónica	no hay entradas analógicas	terminales tipo tornillo extraíbles	moldeado	sí	desde ASi	desde ASi	1 Dirección AB	BWR3199
	-	-	4	1 x electrónica	no hay entradas analógicas	-	no	sí	desde AUX	desde AUX	1 Dirección AB	BW2963

Figura	Tipo	Dimensiones PCB	Entradas Digitales	Salidas Digitales	Entradas analógicas	Conexión PCB ¹	Aislamiento ²	LED's de estado ³	Alimentación entradas (alimentación del sensor) ⁴	Alimentación salidas (alimentación de los actuadores) ⁵	Direccionamiento ASi ⁶	Art. Num.
	-	vea dimensiones de la carcasa	8	8 x electrónica	no hay entradas analógicas	regleta de pines, recta	aislado	no	desde ASi	desde ASi	2 Direcciones AB	BW2130
	-	vea dimensiones de la carcasa	16	16 x electrónica	no hay entradas analógicas	regleta de pines, recta	aislado	no	desde ASi	desde ASi	4 Direcciones AB	BW2131

[Al principio](#) [↑](#)

¹
Conexión PCB
Conexión posible a través de regletas de pines, terminales tipo tornillo, terminales para soldadura o hilos de extremos de cable libres.

Más tipos de conexiones posibles bajo demanda.

²
Aislamiento
El aislamiento protege a los componentes y los circuitos impresos. Están disponibles versiones aislados gruesos y aislados.

³
LED's de estado
Indicación del estado de las entradas/salidas, de la comunicación ASi y de los errores de los periféricos, así como del estado de la alimentación AUX según la especificación ASi.

⁴
Alimentación entradas (alimentación del sensor)
Las entradas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación de energía auxiliar 24 V o 48 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a Tierra o a un potencial externo.

⁵
Alimentación salidas (alimentación de los actuadores)
Las salidas electrónicas son alimentadas desde ASi o desde AUX (alimentación de energía auxiliar 24 V o 48 V). Si son alimentadas desde ASi, las entradas no debes ser conectadas a tierra o a un potencial externo.

En las salidas de relé el control de los contactos de relé se realiza desde ASi. La alimentación del circuito de corriente de carga se realiza externamente conforme a los respectivos datos en la ficha de datos técnicos.

⁶
Direccionamiento ASi
Bihl+Wiedemann ofrece módulos con dirección AB, dirección simple o dirección ASi-5. En algunos casos, los módulos ASi pueden ocupar varias direcciones (diferentes). Se permite el funcionamiento mixto de módulos con diferentes direcciones en el mismo circuito ASi.